

F311Q 4ch リファレンス マイクプリアンプ
F311D 2ch リファレンス マイクプリアンプ

フルアナログ回路のリファレンス マイクプリアンプ。
 省スペースであらゆるシーンに対応しやすく、低ノイズで癖のない音質はプロフェッショナル レコーディングクオリティに達しています。



注) 写真はF311Q

操作性の良いゲイントリム。基本的な操作をすべてフロントパネルにて行えます。

<特長>

- 電子バランス入出力/RCAアンバランス出力
- ゲインをリコールするための正確なクリック式 ゲイントリム
- 0 ... + 66 dB (12ステップ6 dBで切り替え可能)
- ローカットスイッチ (12 dB / oct 70 Hz)
- ノイズ60 dBゲインで-129 dB
- 超広帯域5 Hz-150 kHz @-3dB
- 7セグLEDレベルメーター、-36 ... 0 dBu、
- ファンタム電源48V(2チャンネル毎でON/OFF)

<F311Q/311D仕様>

- マイクゲイン：0-+66 dB
- マイク入力：311Q/4チャンネル (XLR) 311D/2チャンネル (XLR)
- 出力：311Q/4チャンネル(XLR)バランス (RCA)アンバランス
311D/2チャンネル(XLR)バランス (RCA)アンバランス
- 周波数特性：5 Hz-70 kHz (-3 dB)
- 入力インピーダンス：5 kΩ
- 出力インピーダンス：<30Ω
- 最大入力レベル：> + 21 dBu
- 最大出力レベル：> +25 dBu
- THD + N (@ -1 dBFs)：<0.001%
- ノイズ：-129 dB (@ 60 dBゲイン)
- 操作機能：ローカット、48Vファンタム電源、位相反転、LEDレベルメーター
- 電源：230 V / 115 V AC
- ハウジング：19 インチ/1 U
- 寸法：483 x 44 x 166 mm (WxHxD)