



Remote Selector Switcher

Remote Selectorは、ステレオペアの入力を出力AペアまたはBペアで切り替えることができます。

Remote Switcherは、Aペア、Bペアの2系統の入力のいずれかを出力することができます。

また、Remote SelectorとRemote SwitcherはARXの「Soft Switch」テクノロジーによりノイズを出さずに切り替えることが可能です。



Remote Selector



Remote Switcher

出力チャンネル制御は、次の2つの方法で選択できます。

モード1：リモートスイッチ/リレークロージャ（外部電源アダプタ/ ACアダプタ使用）

モード2：12-24VDC

DC電圧が印加されていない状態では、デフォルトの通常のオーディオ信号であるAchが出力されます。

Dinkleタイプコネクタのピン3および4に+ 12- 24VDCが印加されている場合、Bchが出力されます。

代表的な用途としては、リモコンによるゾーニング、スピーカの選択、オーディオユニットのA-B比較などが挙げられます。

また、ライブバンドとDJなど、2つのバンドが異なるスピーカーを使用している場合にそれらをリモートで切り替えを行うことも可能です。

注意 - コネクタは本体上部に挿入します。コネクタの抜き差しができるように、リモートセレクターの上部に十分なスペースを確保してください。



Remote Selector Front Panel



Remote Selector Rear Panel



Remote Switcher Front Panel



Remote Switcher Rear Panel

Technical data

周波数特性： 10Hz～50KHz ±0.5dB

電力要件： +12 ～ 24VDC コネクタ 2.5mm センタープラス

接続コネクタ

Remote Selector

入力： XLRメス×1 2番ホット

出力： XLRオス×2 2番ホット

Remote Switcher

入力： XLRメス×2 2番ホット

出力： XLRオス×1 2番ホット

構造： スチールシャーシ グラスファイバーPCB

シャーシアース： 接続コネクタの1番ピン経由